



GENTSCH e. K.

**MIT SICHERHEIT
GUT BERATEN**



NICHT NUR IHREN SCHLAF!

Funk PIR- Melder mit 2 Zonen

Der Funkmelder ist zur Erkennung von Personenbewegungen im Gebäudeinneren bestimmt. Die Detektion in zwei Zonen gewährt einen hohen Schutz vor Fehlalarmen, die z.B. infolge von Haustierbewegungen ausgelöst werden. Der batteriegespeiste Melder kommuniziert via Funkprotokoll. Die gewöhnliche Montagehöhe beträgt 120 cm über dem Boden. Der Melder verfügt über zwei Detektionszonen, wovon jede einen Winkel von 120° mit der Reichweite von 12 m bedeckt. Dem Melder kann eine Adresse zugeordnet werden und besetzt in der Hausalarmanlage eine Position.



Eigenschaften:

- Spannung: 1× Lithiumbatterie AA 3,6 V
- Typische Batterielebensdauer: ca. 3 Jahre
- Arbeitsfrequenz: 868 MHz
- Kommunikationsreichweite: ca. 300 m (im Freien)
- Erkennungswinkel/Sichtlänge: 110°/12 m (mit Basislinse)
- Abmessungen: 60 × 180 × 55 mm
- **Zertifiziert nach EN 50131 Klasse 2**