



**GENTSCH e. K.**

**MIT SICHERHEIT  
GUT BERATEN**



**NICHT NUR IHREN SCHLAF!**

## **Drahtloser Bewegungsmelder mit zwei Zonen für den Außenbereich „Vorhang“**

Der Funkmelder ist für die Erkennung der Verletzung des Außenbereichs durch Personenbewegungen vorgesehen. Es handelt sich um einen Außenmelder mit zwei Zonen der Firma Optex. Der Sichtwinkel beträgt 5°. Das Produkt ist für die Überwachung von schmalen Bereichen sehr geeignet. Der Melder wird mit einer Lithiumbatterie gespeist und ist mit 3 Sabotage-Kontakten versehen, welche umgehend jeden Öffnungsversuch am Melder oder seinen Abriss von der Wand anzeigen.



### **Technische Parameter:**

- Spannung: 1× Lithiumbatterie des Typs LS(T)14500 (AA 3,6 V 2 Ah)
- Typische Batterielebensdauer: ca. 3 Jahre
- Arbeitsfrequenz: 868 MHz
- Kommunikationsreichweite: ca. 300 m (im Freien)
- Erkennungswinkel/Sichtlänge: 5°/2 oder 5 m
- Montagehöhe: 0,8 bis zu 1,2 m
- Betriebstemperatur: -20 bis 60 °C